Budynek B1, Rozdzielnica RG-B1

SEKCJA 1

Zasilanie z stacji nr 4558
RG podkowa sekcja 1, pole 3
kable Cu 2x (4x1x240), 1250A

W, W/1, W/2 wyłączenie awaryjne RG

GV2ME07,3P, 1,6..2,5A

do PM5560/1

SZR APZ

POLE 7

PM 5560

blokada elektryczna

Rozdzielnica p.poż rez.

1250/5 do PM5560/1

1250/5 do BK 1 rez

7 Q1
Rozłącznik 12HA,3P
In = 1250A, wysuwny
nap. silnikowy 230VAC
Wyzwalacz wzrostowy 230VAC

7 Q2
Rozłącznik 12HA,3P
In = 1250A, wysuwny
nap. silnikowy 230VAC
Wyzwalacz wzrostowy 230VAC

1L1, 1L2, 1L3, 1N, PE
1250A

F7 SBI 80 T05

IPRD 65r 4P

PE

W/ kromówce 3P zak. elektryczny, podstawowe

	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7
	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=160A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=160A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=63A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=63A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=32A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=32A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	8313 C 32 A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	PM 5110	160,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=50A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=63A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=63A	250,3P Micr.2.2 OF+SD MX230VAC In=250A	PM 5110	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	PM 5110	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A	400,3P Micr.2.3 OF+SD MX230VAC In=250A
	Tablica -1/1TO poziom -1 Cu 5x 35	Tablica 0/1TO poziom 0 Cu 5x 35	Tablica 1/1TO poziom 1 Cu 5x 35	Tablica 2/1TO poziom 2 Cu 5x 35	Tablica 3/1TO poziom 3 Cu 5x 35	Tablica potrzeb własnych Typ: pdm 1K8	rez	rez	Zasilanie wyłączników w P-03 Tablice rozdzielcze pok 03-04	Zasilanie wyłącznika w P-02	Zasilanie wyłącznika w P-04a tablice rozdzielcze pok 05	rez	rez	rez	rez	rez	rez	rez	Tablica -1/1TK poziom -1 Cu 5x 35	Tablica 0/1TK poziom 0 Cu 5x 35	Tablica 1/1TK poziom 1 Cu 5x 35	Tablica 2/1TK poziom 2 Cu 5x 35	Tablica 3/1TK poziom 3 Cu 5x 35	rez	TW-1 wentylacja	Wentylacja BAR	rez	rez	Bateria kondensatorów 1 Cu 5x120 rez	Tablica wentylacji TW istniejąca	Tablica -1/1TS poziom -1 Cu 5x 120	Tablica 0/1TS poziom 0 Cu 5x 120	Tablica 1/1TS poziom 1 Cu 5x 120	Tablica 2/1TS poziom 2 Cu 5x 120	Tablica 3/1TS poziom 3 Cu 5x 120	Tablica wentylacji TW projektowana Cu 5x 185	rez
																										160/5 do PM5110						250/5 do PM5110						400/5 do PM5110	

Ciąg dalszy na rysunku 2 ark. nr 2

Zmiany			
Data	Nazwisko	Podpis	

Projektował			
Kreślił			
Sprawdził			
Akceptował			

Nazwisko
K.Machnik
K.Machnik
A.Podraza

Podpis

Data	
10.21	Firma Projektowo Wykonawcza
10.21	**"ELTECH"s.c.**
10.21	Format A - 3

AGH , Kraków, Budynek B1, "Przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej oraz budowa instalacji elektrycznej zasilającej nowe urządzenia wentylacji w budynku B1 AGH"

Schemat rozdzielnicy RG-B1

Nr 5721 E
Skala -
2 ark. nr 1